

## Hörgeräte-Batterien Vergleichsliste

Volt	mAh	Höhe mm	Ø mm	Energizer	Duracell	Varta	Renata	GP Sylva	Panasonic	Toshiba	Rayovac	Activair	IEC
1.4	33	5.75	2.13	AC 5	-	V 5	ZA 5	-	PR 5 H	-	5	5 HPX	PR 63
1.4	70	5.8	3.55	AC 10	<a href="#">DA 10</a>	V 10	ZA 10	ZA 10	PR 230 H	ZA 10	10	10 HPX	PR 70
1.4	240	7.9	5.4	AC 13	<a href="#">DA 13</a>	V 13	ZA 13	ZA 13	PR 13 H	ZA 13	13	13 HPX	PR 48
1.4	140	7.9	3.6	AC 312	<a href="#">DA 312</a>	V 312	ZA 312	ZA 312	PR 312 H	ZA 312	312	312 HPX	PR 41
1.4	600	11.6	5.45	AC 675	<a href="#">DA 675</a>	V 675	ZA 675	ZA 675	PR 675 H	ZA 675	575	675 HPX	PR 44

Säntis J. Göldi AG 2019